



140m 4 Port USB 2.0 Cat.6 Extender

User Manual

Benutzerhandbuch

Manuel Utilisateur

Manuale

Manual de Usuario

English

Deutsch

Français

Italiano

Español



No. 42710

lindy.com

Safety Instructions**! WARNING !**

Please read the following safety information carefully and always keep this document with the product.

Failure to follow these precautions can result in serious injuries or death from electric shock, fire or damage to the product.

Touching the internal components or a damaged cable may cause electric shock, which may result in death.

This device is a switching type power supply and can work with supply voltages in the range 100 - 240 VAC. For worldwide usability four different AC adapters are enclosed: Euro type, UK type, US/Japan type and Australia/New Zealand type. Use the appropriate AC adapter as shown in the picture and ensure it is firmly secured in place and does not detach by pulling before installing into a power socket.

To reduce risk of fire, electric shocks or damage:

- Do not open the product nor its power supply. There are no user serviceable parts inside.
- Only qualified servicing personnel may carry out any repairs or maintenance.
- Never use damaged cables.
- Do not expose the product to water or places of moisture.
- Do not use this product outdoors it is intended for indoor use only.
- Do not place the product near direct heat sources. Always place it in a well-ventilated place.
- Do not place heavy items on the product or the cables.
- Please ensure any adapters are firmly secured and locked in place before inserting into a wall socket

**Instructions for Use of Power Supply**

To connect the adapter

Slide the desired plug adapter into the power supply and rotate clockwise until it locks into place.

To remove the adapter

Press the push button latch.

While pressed, rotate the adapter anticlockwise.

Introduction

Thank you for purchasing the Lindy 140m 4 Port USB 2.0 Cat.6 Extender. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

This Lindy USB 2.0 Cat.6 Extender extends the distance between four USB peripheral devices and the computer up to distances of 140m (459.31ft) using a single Cat.6 UTP or higher network cable and up to 120m (393.7ft) with a Cat.5e UTP/STP cable. Optionally, these distances can be doubled by use of a signal repeater (No. 42709).

Package Contents

- Transmitter Unit (Tx)
- Receiver Unit (Rx)
- USB 2.0 A/B male cable (approximately 50cm)
- Multi-Country Power Supply, DC5V 2.6A with DC connector 5.5/2.5mm and adapters (EU, UK, US, AUS)
- 2 sets with 4 screws & 4 dowels for transmitter and receiver
- This Manual

Features

- Supports USB 2.0 high-speed and USB 1.1 (full-speed, low-speed) devices
- Integrated four port USB hub
- Supports distances up to 140m (459.31ft) using low cost Cat.6 (or better) UTP cables and 120m (393.7ft) with low cost Cat.5e UTP/STP cables
- The max. distance can be doubled up to 240m (787.39ft) or 280m (918.62ft) by using the signal repeater No. 42709
- Green LED for power and blue LED for visual confirmation of a successful link
- Supports all major Operating Systems with USB support
- Transmitter and Receiver units both feature integrated mounting brackets

Specification

- Transmitter: Input Port 1x USB 2.0 Type B, Output Port 1x RJ45
- Receiver: Input Port 1x RJ45, Output Port 4x USB 2.0 Type A, DC Socket for PSU 5.5/2.5mm
- Dimensions: Tx: 120x67x27mm (4.72x2.64x1.06in), Rx: 130x67x27mm (5.12x2.64x1.06in)
- Weight: Tx: 0.19kg (0.42lb), Rx: 0.21kg (0.46lb)
- Operating Temperature: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Storage Temperature: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Humidity: 0 - 95% RH (non-condensing)

Installation

1. Connect the transmitter to a USB port on the host computer by using the included USB cable.
2. Place the receiver unit near the USB device(s) in the desired remote location.
3. Connect the power adapter to the receiver unit.
4. Connect the transmitter to the receiver unit by using a Cat.5e/6 (or better) cable (not included).

The Extender is now correctly installed and the USB devices can be connected.

Sicherheitshinweise**! GEFAHR !**

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument immer zusammen mit dem Produkt auf.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen.

Das Berühren der internen Komponenten oder eines beschädigten Kabels kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod führen kann.

Dieses Schaltnetzteil arbeitet mit Anschlussspannungen im Bereich von 100...240 VAC. Für weltweiten Einsatz sind vier verschiedene AC-Adapter für Europa, Großbritannien, USA/Japan und Australien/Neuseeland enthalten. Verwenden Sie den geeigneten Adapter wie es die Abbildung zeigt. Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter fest eingerastet ist und sich nicht abziehen lässt, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken.

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden zu verringern:

- Öffnen Sie weder das Produkt noch sein Netzteil. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen auf. Stellen Sie es immer an einem gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder die Kabel.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Adapter sicher und fest eingerastet sind

**Anwendungshinweise für das Netzteil**

Um den Adapter anzuschließen, schieben Sie den gewünschten Adapter auf das Netzteil und drehen ihn im Uhrzeigersinn bis er fest eingerastet ist.

Um den Adapter zu lösen, drücken Sie auf die Verriegelung und drehen gleichzeitig den Adapter gegen den Uhrzeigersinn.

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser Lindy 140m 4 Port USB 2.0 Cat.6 Extender unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen, technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Dieser Lindy USB 2.0 Cat.6 Extender vergrößert die Distanz zwischen dem USB Host und 4 USB-Peripheriegeräten auf bis zu 140m bei Verwendung eines Cat. 6 UTP (oder höher) Kabels. Bei Verwendung eines Cat.5e UTP/STP Kabels werden Distanzen bis 120m erreicht. Optional können durch Einsatz eines Signalverstärkers (No.42709) diese Distanzen verdoppelt werden.

Lieferumfang

- Transmitter (Tx)
- Receiver (Rx)
- USB 2.0 Kabel A/B Stecker/Stecker (ca.50cm)
- Multi-Country Netzteil, DC5V 2.6A mit DC-Hohlstecker 5.5/2.5mm und Adaptern (EU, UK, US, AUS)
- 2 Sets mit je 4 Schrauben & 4 Dübel für Transmitter und Receiver
- Dieses Handbuch

Eigenschaften

- Unterstützt USB 2.0 High Speed und USB 1.1 (Low / Full Speed)
- Empfangseinheit mit 4 Port USB 2.0 Hub
- Unterstützt Distanzen bis 140m mit günstigen Cat.6 (oder höher) UTP-Kabeln, bis 120m mit günstigen Cat.5e UTP/STP- Kabeln
- Die max. Distanz kann durch Verwendung des Signalverstärkers No. 42709 verdoppelt werden auf bis zu 240m oder 280m
- Grüne LED für Power und blaue LED für Link/Verbindung
- Betriebssystemunabhängig
- Transmitter und Receiver mit Halterung zur Montage

Spezifikationen

- Transmitter: 1x USB 2.0 Typ B (Eingang), 1x RJ45 (Ausgang)
- Receiver: 1x RJ45 (Eingang), 4x USB 2.0 Typ A (Ausgang), DC-Buchse für Netzteil (5.5/2.5mm)
- Abmessungen: Tx: 120x67x27mm (4.72x2.64x1.06in), Rx: 130x67x27mm (5.12x2.64x1.06in)
- Gewicht: Tx: 0.19kg (0.42lb), Rx: 0.21kg (0.46lb)
- Betriebstemperatur: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 95% RH (nicht kondensierend)

Installation

1. Schließen Sie den Transmitter mit dem beiliegendem USB-Kabel am Computer an.
2. Den Receiver platzieren Sie in der gewünschten, bis zu 140m entfernten Position.
3. Schließen Sie das beiliegende Netzteil am Receiver an.
4. Verbinden Sie dann Transmitter und Receiver über ein Cat.5e/6 (oder höher) Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Extender ist nun installiert und die USB-Geräte können angeschlossen werden.

Consignes de sécurité**! ATTENTION !**

Merci de lire attentivement ces instructions de sécurité et de les conserver avec le produit.

Le non-respect de ces précautions peut causer un choc électrique entraînant des blessures graves, voire mortelles, un incendie ou des dommages au produit.

Toucher les composants internes ou un câble endommagé peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner la mort.

Cet appareil est une alimentation à découpage et peut fonctionner avec des tensions d'alimentation de 100...240 VAC Pour une utilisation dans le monde entier, quatre adaptateurs secteur différents sont inclus : Type Euro, type UK, type US/Japon et type Australie/Nouvelle-Zélande. Utilisez l'adaptateur secteur approprié comme indiqué sur la photo et assurez-vous qu'il est solidement fixé en place et qu'il ne se détache pas en tirant avant de l'installer dans une prise électrique.

Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages:

- N'ouvrez pas l'appareil ni son alimentation électrique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- Seul un personnel d'entretien qualifié est autorisé à effectuer toute réparation ou entretien.
- Ne jamais utiliser de câble endommagé.
- Ne pas mouiller le produit et ne pas l'exposer à l'humidité.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, il est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur. Toujours le placer dans un endroit suffisamment ventilé.
- Ne pas déposer de charge lourde sur le produit ou sur les câbles.
- Veuillez vous assurer que l'adaptateur utilisé est fermement fixé et verrouillé en place avant de l'insérer dans une prise murale.

**Instructions d'utilisation de l'alimentation**

Pour connecter l'adaptateur

Glissez l'adaptateur secteur requis dans l'alimentation et pivotez-le dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

Pour retirer l'adaptateur

Appuyez sur le bouton de déverrouillage.

Tout en restant appuyé, pivoter l'adaptateur de façon anti-horaire.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce L'extender USB 2.0 4 Ports Cat.6 140m est soumis à une durée de garantie LINDY de de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

Cet extender USB 2.0 Cat.6 de LINDY augmente la distance de connexion entre un hôte USB et 4 périphériques USB de jusqu'à 140m avec un câble Cat. 6 UTP (ou supérieur). Avec du câble Cat.5e UTP/STP cette distance sera de 120m. Un amplificateur de signaux optionnel (No.42709) permet de doubler ces distances.

Contenu de l'emballage

- Emetteur / Transmitter (Tx)
- Récepteur / Receiver (Rx)
- Câble USB 2.0 A/B mâle/mâle (env.50cm)
- Alimentation multi-pays, DC5V 2.6A avec prise ronde DC 5.5/2.5mm et adaptateurs (EU, UK, US, AUS)
- 2 set de 4 vis & 4 chevilles pour l'émetteur et le récepteur
- Ce manuel

Caractéristiques

- Prise en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 (Low / Full Speed)
- Récepteur avec hub 4 ports USB 2.0
- Prend en charge les distances jusqu'à 140m avec un câble réseau Cat.6 (ou supérieur) UTP, jusqu'à 120m avec un câble Cat.5e UTP/STP
- La distance maximale peut être doublée, jusqu'à 240m ou 280m, en utilisant l'amplificateur No. 42709
- LED verte pour l'alimentation et bleue pour le signal de liaison
- Indépendant du système d'exploitation
- Emetteur et récepteur avec kit de montage

Spécifications

- Emetteur: 1x USB 2.0 Type B (entrée), 1x RJ45 (sortie)
- Récepteur: 1x RJ45 (entrée), 4x USB 2.0 Type A (sortie), prise DC pour l'alimentation (5.5/2.5mm)
- Dimensions: Tx: 120x67x27mm (4.72x2.64x1.06in), Rx: 130x67x27mm (5.12x2.64x1.06in)
- Poids: Tx: 0.19kg (0.42lb), Rx: 0.21kg (0.46lb)
- Température de fonctionnement: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Température de stockage: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Humidité relative: 0 - 95% RH (sans condensation)

Installation

1. Branchez l'émetteur à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Placez le récepteur à l'endroit voulu, à une distance de jusqu'à 140m.
3. Raccordez l'alimentation (fournie) au récepteur.
4. Reliez émetteur et récepteur à l'aide d'un câble Cat.5e/6 (ou supérieur – non fourni).

L'extender est à présent installé et les périphériques USB peuvent y être branchés.

Istruzioni di sicurezza**! ATTENZIONE !**

Per favore leggete la seguente informativa e conservate sempre questo documento con il prodotto.

La mancata osservanza di queste precauzione può causare seri infortuni o la morte per folgorazione, incendi o danneggiare il prodotto.

Toccare i componenti interni o un cavo danneggiato può causare uno shock elettrico che può condurre alla morte.

Questo dispositivo ha un alimentatore a commutazione che può funzionare con tensioni di alimentazione all'interno del range 100...240 VAC. La fornitura comprende quattro adattatori AC per prese di tutto il mondo: Euro, UK, US/Giappone e Australia/Nuova Zelanda. Utilizzate l'adattatore AC appropriato e montatelo come mostrato nell'immagine, assicurandovi che sia fissato correttamente e che non si stacchi estraendolo dalla presa.

Per ridurre il rischio di incendi, folgorazione o danni:

- Non aprite il prodotto o l'alimentatore. Non esistono componenti utilizzabili all'interno.
- La riparazione o manutenzione del prodotto può essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non utilizzare mai cavi danneggiati.
- Non fate entrare il prodotto in contatto con acqua e non utilizzatelo in luoghi umidi.
- Questo prodotto è pensato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Non posizionate il prodotto nelle vicinanze di sorgenti di calore. Installatelo sempre in luoghi ben ventilati.
- Non appoggiate oggetti pesanti sul prodotto o sui cavi.
- Vi preghiamo di assicurarvi che ogni adattatore sia fermamente inserito e bloccato in sede prima di collegarlo a una presa di corrente.

**Istruzioni per l'uso dell'alimentatore**

Per collegare l'adattatore

Inserire l'adattatore desiderato nella sede sull'alimentatore e girarlo in senso orario fino a quando rimane agganciato.

Per rimuovere l'adattatore

Premere il pulsante di rilascio.

Tenere premuto e girare l'adattatore in senso antiorario.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato l'Extender USB 2.0 Cat.6. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Questo Extender USB 2.0 Cat.6 consente di inviare il segnale di diverse periferiche USB fino a 140m di distanza (459.31ft) usando un singolo cavo di rete Cat.6 UTP o superiore e fino a 120m (393.7ft) con un cavo Cat.5e UTP/STP. Queste distanze possono essere raddoppiate utilizzando il Repeater Art. 42709.

Contenuto della confezione

- Trasmettitore (Tx)
- Ricevitore (Rx)
- Cavo USB 2.0 A/B maschio (da circa 50cm)
- Alimentatore Multi-Country, DC5V 2.6A con connettore DC 5.5/2.5mm e adattatori (EU, UK, US, AUS)
- 2 set con 4 viti & 4 tasselli di montaggio per trasmettitore e ricevitore
- Manuale

Caratteristiche

- Supporta le specifiche USB 2.0 high-speed e USB 1.1 (full-speed, low-speed)
- Hub USB 2 porte integrato
- Supporta distanze fino a 140m (459.31ft) usando un cavo Cat.6 (o superiore) UTP e 120m (393.7ft) con un cavo Cat.5e UTP/STP
- La distanza massima può essere raddoppiata fino a 240m (787.39ft) o 280m (918.62ft) utilizzando il Repeater Art. 42709
- LED verde per alimentazione e blu per conferma connessione avvenuta con successo
- Supporta tutti i sistemi operative compatibili con lo standard USB
- Trasmettitore e ricevitore con staffe di montaggio integrate

Specifiche

- Trasmettitore: ingresso 1x USB 2.0 Tipo B, uscita 1x RJ45
- Ricevitore: ingresso 1x RJ45, uscite 4x USB 2.0 Tipo A, DC per alimentatore 5.5/2.5mm
- Dimensioni: Tx: 120x67x27mm (4.72x2.64x1.06in), Rx: 130x67x27mm (5.12x2.64x1.06in)
- Peso: Tx: 0.19kg (0.42lb), Rx: 0.21kg (0.46lb)
- Temperatura operativa: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Umidità: 0 - 95% RH (senza condensa)

Installazione

1. Collegare il trasmettitore ad una porta USB libera sul computer tramite il cavo USB incluso.
2. Posizionare il ricevitore nei pressi delle periferiche USB da collegare nella postazione remota.
3. Collegare l'alimentatore al ricevitore.
4. Collegare il trasmettitore al ricevitore usando un cavo Cat.5e/6 o superiore (non incluso).

L'Extender è ora installato correttamente, possono essere collegate le periferiche USB

Información de seguridad**! ADVERTENCIA !**

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y guarde siempre este documento junto con el producto.

El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al producto.

Este dispositivo es una fuente de alimentación de tipo de conmutación y puede funcionar con voltajes de suministro en el rango de 100 a 240 VCA. Para su uso en todo el mundo, se incluyen cuatro adaptadores de CA diferentes: tipo Euro, tipo Británico, tipo Estadounidense / Japonés y tipo Australiano / Neozelandés. Utilice el adaptador de CA apropiado como se muestra en la imagen y cerciórese de que esté firmemente asegurado en su lugar y que no se separe tirando levemente antes de instalarlo en una toma de corriente.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños:

- No abra el producto. No hay partes internas que puedan ser reparables por el usuario.
- Solo personal de servicio cualificado puede realizar reparaciones o mantenimiento.
- No utilice nunca cables dañados.
- No exponga el producto al agua ni a lugares húmedos.
- No utilice este producto al aire libre, esta únicamente diseñado para su uso en interiores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor directas. Colóquelo siempre en un lugar bien ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre el producto o los cables.
- Asegúrese de que los cables estén firmemente asegurados y bloqueados en su lugar antes de insertarlos en una toma de corriente.

**Instrucciones para el uso de la fuente de alimentación**

Para conectar el adaptador Deslice el adaptador de enchufe deseado en la fuente de alimentación y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee en su lugar.

Para quitar el adaptador Presione el pestillo del botón pulsador. Mientras está presionado, gire el adaptador en sentido contrario a las agujas del reloj.

Introducción

Gracias por comprar el Extensor Cat.6 de 4 puertos USB 2.0 a 140 m de Lindy. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento fiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY de 3 años, así como de soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar un uso correcto, lea este manual detenidamente y guárdelo para futuras consultas.

Este extensor de Lindy Cat.6 USB 2.0 extiende la distancia entre cuatro dispositivos periféricos USB y el ordenador hasta distancias de 140 m (459,31 pies) utilizando un solo cable de red Cat.6 UTP o superior y hasta 120 m (393,7 pies) con un cable Cat.5e UTP / STP. Opcionalmente, estas distancias se pueden duplicar mediante el uso de un repetidor de señal (No. 42709).

Contenido del paquete

- Unidad transmisora (Tx)
- Unidad receptora (Rx)
- Cable MACHO USB 2.0 A/B (aproximadamente 50cm)
- Fuente de alimentación multi-país, DC5V 2.6A con conector DC 5.5/ 2.5mm y adaptadores (UE, REINO UNIDO, EE. UU., AUS)
- 2 juegos con 4 tornillos y 4 clavijas para transmisor y receptor
- Este manual

Características

- Soporta dispositivos USB 2.0 de alta velocidad y USB 1.1 (velocidad completa, baja velocidad)
- Concentrador USB integrado de cuatro puertos
- Admite distancias de hasta 140 m (459,31 pies) con cables UTP Cat.6 (o superiores) de bajo costo y 120 m (393,7 pies) con cables UTP / STP Cat.5e de bajo costo
- La distancia máxima se puede duplicar hasta 240 m (787,39 pies) o 280 m (918,62 pies) utilizando el repetidor de señal No. 42709
- LED verde para alimentación y LED azul para la confirmación visual de un enlace correcto
- Soporta todos los principales sistemas operativos con soporte USB
- Las unidades transmisora y receptora cuentan con soportes de montaje integrados

Especificaciones

- Transmisor: Puerto de entrada 1x USB 2.0 Tipo B, Puerto de salida 1x RJ45
- Receptor: Puerto de entrada 1x RJ45, Puerto de salida 4x USB 2.0 Tipo A, Zócalo dc para PSU 5.5 / 2.5mm
- Dimensiones: Tx: 120x67x27mm (4.72x2.64x1.06in), Rx: 130x67x27mm (5.12x2.64x1.06in)
- Peso: Tx: 0.19kg (0.42lb), Rx: 0.21kg (0.46lb)
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° - 55 ° C (32 ° F - 131 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)
- Humedad: 0 - 95% HR (sin condensación)

Instalación

1. Conecte el transmisor a un puerto USB del ordenador host mediante el cable USB incluido.
 2. Coloque la unidad receptora cerca de los dispositivos USB en la ubicación remota deseada.
 3. Conecte el adaptador de corriente a la unidad receptora.
 4. Conecte el transmisor a la unidad receptora mediante un cable Cat.5e/6 (o superior) (no incluido).
- El Extensor ahora está instalado correctamente y los dispositivos USB se pueden conectar.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Recycling Information

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The enclosed power supply has passed Safety test requirements, conforming to the US American versions of the international Standard IEC 60950-1 or 60065 or 62368-1.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com, T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk, T: +44 (0)1642 754000



No. 42710
3rd Edition, March 2022
lindy.com